



# DETECTOR DE PRESENCIA

## Crepuscular



### LUX616

- Detector de presencia y crepuscular LED LUXNNIA® Zigbee®.
- Control del encendido basándose en el movimiento.
- Regulación al lux preestablecido antes de que se apague por completo.

Parámetros	LUX616 DETECTOR DE PRESENCIA CREPUSCULAR
Input power	5V
Frecuencia Wi-Fi	5.8GHz
Temperatura de trabajo	-20°C to 60°C
Potencia de transmisión	<0.2mW
IP	20
Alcance / m.	30*15
Ángulo de detección	30° - 150°
Medidas	45.2x32.2x26.5mm

Packing 1pc / inner box

NW: 117g. / GW: 154g

Volumen:14.2\*9.5\*7\*4.8

#### MASTER CARTON

50 pcs / ctn

58\*24.6\*26cm / GW: 14.3 Kg

